



# Klemsan®

## 606218 ECRAS VCF

<b>Общие сведения</b>	Семисегментный дисплей	✓
	ЖК-экран	-
	Поддержка языков	-
	Батарея	-
	Часы реального времени	-
	Защита паролем	✓
	Коэффициент трансформации по току	1 - 5000
	Коэффициент трансформации по напряжению	1 - 5000
	Период опроса	-
	Тип соединения	3F4T, 3F3T
	Измерения в квадрантах	4
	Кол-во замеров за период	256
	Период обновления экрана/дисплея	1 sec.
	Сети	TT, TN, IT
	Векторная диаграмма	-
Формы сигналов	-	
	✓	
<b>Измерение энергии</b>	Кол-во тарифов	-
	Мультитарифы (пиковый, дневной и непииковый)	-
	1-фазные счетчики электроэнергии	-
	3-фазные счетчики электроэнергии	-
	4-квadrантный счетчик электроэнергии	-
<b>Вход для измерения тока</b>	Диапазон измерения	10mA - 6A AC

	Категория перенапряжения	300 V Cat II
	Измерение перенапряжения	2 kV
	Потребляемая мощность	<0.2 VA
	Прерывистая перегрузка	100 A for 1 sec.
	Частота отсчетов между 45-65 Гц	12.8 kHz
<b>Вход для измерения напряжения</b>	Категория перенапряжения	300 V Cat III
	Диапазон измерения L-N (фаза-ноль)	1-300 Vrms
	Диапазон измерения L-L (фаза-фаза)	2-500 Vrms
	Частотный диапазон измерения	45-65 Hz
	Потребляемая мощность	<0.1 VA
	Частота отсчетов между 45-65 Гц	12.8 kHz
<b>Измерение качества энергии</b>	Гармоники для фаз тока и напряжения	-
	Полный коэффициент гармоник по напряжению в %	-
	Полный коэффициент гармоник по току в %	-
<b>Другие измерения</b>	Часы работы (время работы под нагрузкой в часах)	-
	Часы включенного состояния (время работы счетчика в часах)	-
	Счетчик прерываний (кол-во прерываний подачи электроэнергии)	-
<b>Согласно IEC 61557-12</b>	Суммарная активная мощность	-
	Суммарная реактивная мощность	-
	Суммарная полная мощность	-
	Суммарная активная энергия	-
	Суммарная реактивная энергия	-
	Частота	-
	Ток	-
	Ток нейтрали	-
	Напряжение	-
	Коэффициент мощности	-
	Полный коэффициент гармоник по току, по напряжению	-
	Суммарная активная энергия	-
<b>Согласно IEC 62053-22</b>	Суммарная реактивная мощность	-

<b>Выходы реле сигнализации</b>	Кол-во выходов	-
	Тип	-
	Макс. коммутируемый ток	-
	Макс. коммутируемое напряжение	-
	Макс. коммутируемая мощность	-
<b>Цифровые входы</b>	Кол-во входов	-
	Минимальная частота отсчета	-
	Наличие входа или отсутствие	-
	Уровень изоляции	-
<b>Цифровые выходы</b>	Кол-во выходов	-
	Тип	-
	Диапазон коммутируемого напряжения	-
	Минимальная частота коммутации	-
	Уровень изоляции	-
<b>Аналоговые выходы</b>	Кол-во выходов	-
	Диапазон выходных сигналов: 0-5 В, 0-10 В, -5-5 В, -10-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА	-
	Изоляция	-
<b>Напряжение</b>	Перем. ток	85-300V
	Пост. ток	85-300V
<b>Потребление</b>	Перем. ток	<6VA
	Пост. ток	<3W
<b>Электропитание</b>	Частота	45-65Hz
<b>Миним./максим./среднее Значения</b>	Почасовая регистрация	-
	Ежедневная регистрация	-
	Ежемесячная регистрация	-
<b>Регистрация данных с меткой времени</b>	Опрос	
	Запись аварийных событий	
<b>Связь</b>	Протокол	-
	Скорость передачи	-
	Контрольное число (паритет)	-

	Стоповый бит	-
	Адрес	-
	Изоляция	-
<b>Механические свойства</b>	Масса (г)	272 g
	Степень защиты	Front IP40 / Rear IP20
	Вид монтажа	Panel Mount
<b>Питание, напряжение, ток, релейные выходы</b>	Многожильный:	2.5mm <sup>2</sup> - 14AWG
	Однопроволочный:	4mm <sup>2</sup> - 12AWG, 2x1.5mm <sup>2</sup> - 2x16AWG
<b>Цифровой ввод-вывод, RS 485, аналоговый выход</b>	Многожильный:	1.5mm <sup>2</sup> - 16AWG
	Однопроволочный:	1.5mm <sup>2</sup> - 16AWG, 2x0.75mm <sup>2</sup> - 2x18AWG
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-20°C +70°C
	Температура хранения	-30°C +80°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Max. 95%
<b>Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи</b>	300 VAC кат. II согласно IEC 61010-1	✓
	EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11	✓
<b>Электрические схемы</b>	Подключение к информационной сети	-
	Цифровой ввод-вывод и соединение для выдачи аварийных сигналов	-
	3-проводное с тремя трансформаторами тока	-
	4-проводное с тремя трансформаторами тока	-
	3-проводное с двумя трансформаторами тока ПРИМЕЧАНИЕ: Трансформаторы тока могут быть подключены к любой фазе. На этом рисунке они подключены к фазам 1 и 3.	-
	1-фазный с одним трансформатором тока ПРИМЕЧАНИЕ: ТТ и ТН могут быть подключены к любой фазе. На этом рисунке они подключены к фазе 1.	-
	Подключение дискретного выхода	-
	Подключение дискретного входа	-
	Подключение выхода сигнализации	-
	Подключение аналогового выхода	-
<b>Общие сведения</b>		
	Размеры	

**Order Info**

606218