



EKF



ПАСПОРТ

Дополнительный контакт
BA-99M EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Дополнительный контакт ВА-99М ЕКФ предназначен для сигнализации о положении силовых контактов выключателя.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 - Типоисполнения и основные характеристики

Наименование	Номинальный рабочий ток контактов, 230 В, (А)	Конфигурация контактов	Масса нетто, кг	Артикул	
				Место установки	
				Слева	Справа
Дополнительный контакт ВА-99М 63 EKF	2	1 SPDT	0,015	mccb99m-a-037 mccb99m-63-ax	mccb99m-a-037-г
Дополнительный контакт ВА-99М 100 EKF			0,02	mccb99m-a-038 mccb99m-100-ax	mccb99m-a-038-г
Дополнительный контакт ВА-99М 250 EKF	0,03		mccb99m-a-039 mccb99m-250-ax	mccb99m-a-039-г	
Дополнительный контакт ВА-99М 400 EKF	0,6		0,035	mccb99m-a-040 mccb99m-400-ax	
Дополнительный контакт ВА-99М 630 EKF			0,04	mccb99m-a-041 mccb99m-630-ax	
Дополнительный контакт ВА-99М 800 EKF			0,04	mccb99m-a-042 mccb99m-800-ax	mccb99m-a-042-г
Дополнительный контакт ВА-99М 1250 EKF			0,045	mccb99m-a-043 mccb99m-1250-ax	mccb99m-a-043-г

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дополнительный контакт ВА-99М ЕКФ поставляется в индивидуальной упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше групповой упаковки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительные контакты ВА-99М ЕКФ соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

5 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Прибор предназначен для коммутации алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе выключателя дополнительный контакт. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.




Рис. 1 - Принципиальная схема подключения дополнительного контакта

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя дополнительные контакты следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не более 10 лет с даты изготовления.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортёр и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

Импортёр и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дополнительный контакт ВА-99М EKF признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия

Штамп технического контроля изготовителя



ekfgroup.com

v2.2