



EKF



EKF
CONNECT
HOME

ПАСПОРТ

Умная уличная камера

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Умная уличная камера EKF Connect предназначена для создания системы видеонаблюдения как в составе системы EKF Connect, так и отдельно от нее.

1.2 Умная уличная камера имеет степень защиты IP65, корпус обеспечивает защиту от пыли, грязи, воды. Камера может работать при температуре от -20 до +50 °С.

1.3 Питание камеры – DC12±10%. В комплекте имеется адаптер для использования камеры в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц.

1.4 Для работы камеры необходимо наличие беспроводной сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и выходом в сеть Интернет.

1.5 Управление камерой осуществляется с любого устройства на базе операционной системы Android 4.4 / IOS 8.0 или выше. Для управления необходимо установить приложение EKF Connect Home.

1.6 Камеры соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 1 – Технические параметры умной уличной камеры

Параметр	Значение
Матрица	1/2.9" 2 МП CMOS
Разрешение	1920*1080
Объектив	3.0 mm f2.0, угол обзора 130°
ИК подсветка	до 10 метров
Wi-Fi	2.4 Ghz
Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C
Максимальный объём SD карты	128 Gb
Класс защиты IP	IP65
Аудиосвязь	Встроенный микрофон и динамик
Питание	12V / 1A, адаптер в комплекте
Габариты (длина×ширина×высота), мм	172×75×60
Масса, г	300

3 МОНТАЖ КАМЕРЫ

3.1 Закрепите камеру на стене с помощью винтов.

3.2 Отрегулируйте угол наклона камеры до правильного вида (как показано на рисунке). После регулировки угла наклона камеры зафиксируйте этот винт.



4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УМНОЙ КАМЕРЫ

4.1 Установите приложение EKF Connect Home.

4.2 Зайдите в приложение, нажмите кнопку «Добавить» или кнопку «+» (рис. 1.1).

4.3 Выберите пункт «Камеры» (рис. 1.2).

4.4 Далее следуйте указанием в приложении (рис 1.3).



Скачайте приложение
EKF Connect Home



Рис. 1.1



Рис. 1.2



Рис. 1.3

4.5 Обратите внимание, что устройство поддерживает только Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Устройства не будут работать в паре с роутером, который настроен на работу на частоте 5 ГГц. Перед началом настройки обязательно проверьте настройки роутера. Пароль от Wi-Fi сети не должен содержать следующие символы: ~!@#\$%^&*(). В процессе добавления и настройки устройства, рекомендуется, чтобы устройство, смартфон и роутер были неподалеку друг от друга, т.к. это обеспечит более быстрое подключение.

4.6 Подключите устройство к сети постоянного питания, дождитесь звукового сигнала (если Вы ничего не услышали, Вам необходимо сбросить устройство к заводским настройкам с помощью кнопки «Reset» на задней стороне корпуса камеры).

4.7 Подключите Ваш смартфон к Wi-Fi сети, на которой в дальнейшем будет работать камера. Укажите имя и пароль Wi-Fi сети, к которой подключен Ваш смартфон и нажмите «Далее».

4.8 На экране смартфона появится QR-код, который нужно направить в объектив подключаемой камеры. Удерживайте Ваш смартфон на расстоянии 15-20 см от объектива устройства. В процессе подключения камера выдаст «dong dong dong». После успешного добавления устройства, дайте ему название и нажмите «Завершить».

5 ВОЗМОЖНОСТИ УМНОЙ УЛИЧНОЙ КАМЕРЫ

Умная камера EKF Connect имеет следующие функции:

- Удаленный доступ к камере через приложение EKF Connect Home;
- Двухсторонняя аудио связь через камеру;
- Сигнализация движения и звука с настройкой графика работы и чувствительности;
- Видеозапись на SD карту, в облачное хранилище или на смартфон;
- Функция инфракрасной ночной съемки;
- Включение/отключение сигнализации при удалении от дома.

6 СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Работа индикатора:

- Постоянно красный индикатор: камера включена или работает неправильно;
- Мигающий красный индикатор: ожидание подключения Wi-Fi;
- Постоянно синий индикатор: камера работает правильно;
- Мигающий синий индикатор: камера в данный момент подключается.

7 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Почему у меня не добавляется камера в приложении?

О: Убедитесь, что Ваш Wi-Fi переведен на частоту 2.4 ГГц. Проверьте правильность ввода имени и пароля Вашей Wi-Fi сети.

В: Я проверил, все введено правильно, но камера почему-то не подключается.

О: Если Вы уверены в правильности ввода информации, выполните сброс к заводским настройкам и перезагрузите камеру.

В: Ошибка подключения к камере, нет видеосигнала, почему?

О: Проверьте Вашу Wi-Fi сеть на доступ к сети интернет. Убедитесь в том, что качество сигнала в окне «Предпросмотр» близко к 90-100%, если нет - измените расположение камеры так, чтобы улучшить его.

В: Почему после сброса настроек камера все равно отображается в списке устройств?

О: Во время сброса настроек камеры происходит только сброс самого устройства, который никак не связан с приложением, поэтому после успешного сброса Вам необходимо самостоятельно удалить устройство из списка в приложении.

В: Как перенастроить камеру на другой роутер?

О: Сначала выполните сброс устройства к заводскому состоянию, затем удалите его из списка устройств в приложении и выполните повторное подключение и настройку.

В: Почему устройство не может распознать и обнаружить SD карту?

О: Настоятельно рекомендуем устанавливать карту памяти в то время, когда устройство отключено от сети питания. Проверьте работоспособность самой карты памяти и отформатируйте ее в формат файловой системы FAT32. Также доступ проблемы с обнаружением карты памяти могут быть связаны с нестабильной работой устройства или Вашего смартфона во время подключения.

В: Устройство подключено к сети, в режиме online. Сработала тревога, но на телефон не поступило уведомление, почему?

О: Убедитесь, что дали все разрешения приложению EKF Connect Home на отправку уведомлений. Убедитесь, что Ваш телефон не переведен в энергосберегающий режим. Проверьте в приложении, что включили уведомления в случае срабатывания тревоги. При правильной настройке, в случае тревоги приложение посылает PUSH оповещение на Ваш смартфон, которое отображается в статусной строке (обычно верхняя кромка экрана). Помимо того, PUSH оповещение сопровождается звуковым сиг-

налом и вибрацией (зависит от установленных пользователем настроек).
Примечание: Вы не получите уведомление о тревоге, если в этот момент просматриваете изображение с камеры в режиме реального времени, т.к. логика устройства подразумевает, что, если пользователь сейчас просматривает запись, то нет смысла посылать тревожное уведомление, т.к. он итак все видит. Алгоритм PUSH оповещений подразумевает, что уведомления не будут отправляться слишком часто, но устройство будет записывать все тревожные видео и сообщения.

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Умная уличная камера EKF Connect – 1 шт.
2. Сетевой адаптер – 1 шт.
3. Кабель-переходник – 1 шт.
4. Паспорт-инструкция – 1 шт.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование устройств может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

9.2 Устройство должно храниться в закрытом сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40°C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25°C. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +20±5°C.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Отработавшую свой ресурс и вышедшую из строя камеру следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

10.2 Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие камер заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты производства.

Срок службы: не более 10 лет с даты изготовления.

Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Умная камера EKF Connect соответствует требованиям нормативной документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического
контроля изготовителя



EAC



V3

[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)

