



Напряжение питания	
Устойчивость к обратному напряжению	да ; при использовании того же напряжения нагрузки, что и на модуле питания
Напряжение нагрузки L+	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; от модуля питания
Защита от перепутывания полярности	да ; перепутывание полюсов может привести к переключению цифровых выходов
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.	5 mA; на канал
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	10 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,4 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
Макс. адресное пространство на модуль	1 byte
с пакетами	2 bit
Цифровые выводы	
Вид цифровых выходов	Source Output (PNP, P-переключение)
Вид выходов	2
Защита от короткого замыкания	да
Нормальный порог срабатывания	4 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	от -55 до -60 В, норм. L+()
Включение цифрового входа	да
Коммутационная способность выходов	
при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Диапазон сопротивления нагрузке	
нижний предел	12 Ω
верхний предел	3 400 Ω
Выходное напряжение	
для сигнала "1", мин.	L+ (-1 В)
Выходной ток	
для сигнала "1", номинальное значение	2 A
для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин.	7 mA
для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	2,4 A
для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,5 mA

Задержка на выходе при омической нагрузке	
• с "0" на "1", макс.	100 µs
• с "1" на "0", макс.	400 µs
Параллельное подключение двух выходов	
• для повышения мощности	нет
• для резервного включения нагрузки	да ; на модуль
Частота коммутации	
• при омической нагрузке, макс.	100 Hz
• при индуктивной нагрузке, макс.	2 Hz
• при ламповой нагрузке, макс.	10 Hz
Суммарный ток выходов	
• Макс. ток на модуль	4 A
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	да
Возможность включения заменяющих значений	да
Диагностика	
• Считываемая диагностическая информация	да
• Обрыв провода	да ; поканально
• Короткое замыкание	да ; поканально
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	да
• Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый)	да
Параметры	
Примечание	3 байт
Диагностика обрыва провода	заблокировать/разрешить
Диагностика короткого замыкания	заблокировать/разрешить
Поведение при остановке ЦП/ведущего устройства	Включить заменяющее значение/сохранять последнее значение
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых выводов	
• между каналами	нет
• между каналами и шиной на задней стенке	да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	81 mm
Глубина	52 mm
Массы	
Масса, прибл.	40 g
последнее изменение:	09.02.2021 