



Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Серводвигатель
Краткое название устройства	BSH
Максимальная механическая скорость	9000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	<p>0.8 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 115 В однофазный</p> <p>0.8 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 230 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный</p> <p>0.77 Н-м для LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный</p>
Пиковый пусковой момент	<p>1.9 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 115 В однофазный</p> <p>2.5 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 230 В однофазный</p> <p>1.5 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный</p> <p>1.31 Н-м для LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>2.7 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>2.7 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>2.7 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>1.5 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>1.77 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p>

Номинальная выходная мощность	<p>250 Вт для LXM32.U90M2 3 А в 115 В однофазный</p> <p>450 Вт для LXM32.U90M2 3 А в 230 В однофазный</p> <p>240 Вт для LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>250 Вт для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>450 Вт для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>450 Вт для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>450 Вт для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>450 Вт для LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный</p> <p>450 Вт для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>450 Вт для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>450 Вт для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>570 Вт для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный</p>
Номинальный вращательный момент	<p>0.77 Н-м для LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.9 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>0.77 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 115 В однофазный</p> <p>0.74 Н-м для LXM32.U90M2 3 А в 230 В однофазный</p> <p>0.72 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный</p> <p>0.68 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный</p>
Номинальная скорость	<p>3000 об/мин. для LXM32.U90M2 3 А в 115 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM32.U90M2 3 А в 230 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>3000 об/мин. для LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>6000 об/мин. для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>8000 об/мин. для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный</p>
Совместимость продукта	<p>LXM05AD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05BD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05CD10F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный</p> <p>LXM05CU70M2 в 200...240 В однофазный</p> <p>LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный</p> <p>LXM32.U90M2 в 115 В однофазный</p> <p>LXM32.U90M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный</p> <p>LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный</p> <p>LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный</p>
Конец вала	С шпоночным пазом
Степень защиты IP	IP65 (в базовой комплектации) IP67 (С комплектом IP67)
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	131072 точек/оборот x 4096 оборотов


Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Поворотные угловые соединители

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
[Us] номинальное напряжение питания	480 В
Число фаз сети	Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	2.2 А
Долговременная мощность	0.67 Вт
Макс. ток I _{rms}	10.3 А для LXM15LD13M3 8.8 А для LXM05AD10F1 8.8 А для LXM05AD10M2 8.8 А для LXM05AD10M3X 8.8 А для LXM05AD17F1 8.8 А для LXM05BD10F1 8.8 А для LXM05BD10M2 8.8 А для LXM05BD10M3X 8.8 А для LXM05BD17F1 8.8 А для LXM05CD10F1 8.8 А для LXM05CD10M2 8.8 А для LXM05CD10M3X 8.8 А для LXM05CD17F1 8.8 А для LXM05CU70M2 6 А для LXM32.U90M2 в 115 В 8.8 А для LXM32.U90M2 в 230 В
Максимальный постоянный ток	8.8 А
Частота коммутации	8 kHz
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	9 мм
Длина вала	20 мм
Ширина ключа	12 мм
Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface
Размер фланца двигателя	55 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	2
Постоянный момент	0.36 Н·м/А при 120 °С
Константа противо-ЭДС	22 В на 1000 об/мин в 120 °С
Кол-во полюсов двигателя	6
Инерция ротора	0.096 кг·см ²
Активное сопротивление статора	5.2 Ом в 20 °С
Индуктивность статора	10.6 мГн в 20 °С
Постоянная времени статора	2.04 мс в 20 °С
Максимальная радиальная сила F _r	190 Н в 7000 об/мин 190 Н в 8000 об/мин 200 Н в 6000 об/мин 220 Н в 5000 об/мин 230 Н в 4000 об/мин 260 Н в 3000 об/мин 290 Н в 2000 об/мин 370 Н в 1000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	154.4 мм
Диаметр центрирующего кольца	40 мм
Глубина центрирующего кольца	2 мм
Количество монтажных отверстий	4

Диаметр монтажных отверстий	5.5 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	63 мм
Масса продукта	1,5 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0850 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---