

Технические характеристики продукта

Характеристики

ATV71EXS5C40Y

Комплектный преобразователь частоты в шкафу ATV71 Plus 400 кВт 690В IP54 SA



Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Серия продукта | Altivar 71 Plus |
| Тип устройства или его аксессуаров | Привод с регулируемой частотой вращения |
| Краткое название устройства | ATV71 Plus |
| Назначение изделия | Асинхронные электродвигатели Синхронные двигатели |
| Специальная область применения продукта | Сложное оборудование высокой мощности |
| Стиль сборки | В напольном шкафу с разделением потоков воздуха |
| Состав комплекта | Цоколь Привод ATV71HC40Y на радиаторе Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65 Линейный дроссель в дополнительной оболочке Выключатель и быстродействующие полупроводниковые предохранители Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом Клеммы/шины для подключения двигателя |
| Фильтр помех | Встроенный |
| Число фаз сети | 3 фазы |
| Номинальное напряжение питания | 690 V (+/- 10 %) |
| Пределы напряжения питания | 621...759 В |
| Частота сети питания | 50...60 Hz (+/- 5 %) |
| Частота сети | 47,5...63 Гц |
| Мощность двигателя, кВт | 400 кВт для 690 V |
| Линейный ток | 409 А для 690 V / 400 кВт |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Полная мощность | 489 кВт·А для 690 V / 400 кВт |
| Предполагаемый линейный I _{sc} | 50 кА с внешними предохранителями |
| Непрерывный выходной ток | 420 А в 2,5 кГц, 690 V / 400 кВт |
| Макс. переходной ток | 630 А для 60 с / 400 кВт |
| Выходная частота привода | 0.1...500 Гц |
| Номинальн. частота коммутации | 2,5 кГц |
| Частота коммутации | 2,5...4,9 кГц с понижающим коэффициентом 2...4.9 kHz регулируем. |

| | |
|--|---|
| Диапазон скоростей | 1...100 асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости 1...50 синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости 1...1000 асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения |
| Точность скорость | +/- 0,01 % номинальной скорости для 0,2 T _n ... T _n изменение крутящего момента, в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения +/- 10 % номинального проскальзывания для 0,2 T _n ... T _n изменение крутящего момента, без обратной связи по сигналу скорости |
| Точность момента | +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения |
| Переходная перегрузка по вращающему моменту | 170 % номинального крутящего момента двигателя для 60 с 220 % номинального крутящего момента двигателя для 2 с |
| Тормозной момент | <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин 30 % без тормозного резистора |
| Профиль управления асинхронным электродвигателем | Отношение напряжения/частоты, 2 точки Отношение напряжения/частоты, 5 точки Управление вектором потока без датчика, стандартный Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f Управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности Управление вектором потока без датчика, 2 точки Управление вектором потока с датчиком, стандартный |
| Профиль управления синхронным двигателем | Векторное управление без датчика, стандартный Векторное управление с датчиком, стандартный |
| Контур регулирования | Настраиваемый ПИ регулятор |
| Компенсация проскальзывания вала двигателя | Регулируем. Автоматически при любой нагрузке Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) Подавляемый |
| Категория перенапряжения | Класс 3 в соответствии с EN 50178 |
| Локальная индикация | ЖК дисплейный блок - operation function, status and configuration - mounted in the front door |
| Выходное напряжение | <= номинальное напряжение питания |
| Изоляция | Электрический между мощностью и управлением |
| Тип кабеля для внешнего подключения | Кабель МЭК - 40 °C, медь 70 °C / PVC |
| Электрическое соединение | Зажим - 2,5 мм ² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) ввод снизу Шина M12 - 4 x 300 мм ² (L1/R, L2/S, L3/T) ввод снизу Шина M12 - 4 x 240 мм ² (U/T1, V/T2, W/T3) ввод снизу |
| Рекомендуемое сечение кабеля двигателя | 2 (3 x 120) мм ² |
| ?????? ?? ?????????? ?????????? | 630 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания |
| Питание | Внешнее питание : 24 V пост. ток (19...30 В) - 1 А Internal supply for reference potentiometer : 10 V DC (10...11 V) - <= 10 mA Internal supply : 24 V DC (21...27 V) - <= 100 mA |
| Номер аналогового входа | 2 |
| Тип подключения | Ток, задаваемый программным способом : (AI2) 0...20 mA - 24 В макс. - 250 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит Напряжение биполярного источника : (AI1-/AI1+) +/- 10 V пост. ток - 24 В макс. - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит + знак Напряжение, задаваемое программным способом : (AI2) 0...10 V пост. ток - 30000 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит |
| Номер аналогового выхода | 1 |
| Тип аналогового выхода | Напряжение, задаваемое программным способом : (AO1) 0...10 V пост. ток - 500 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 бит Ток, задаваемый программным способом : (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 470 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 бит |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Тип дискретного выхода | Задаваем. релейная логика : (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы Задаваем. релейная логика : (R2A, R2B) нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы |
| Минимальный коммутируемый ток | 3 mA в 24 V пост. ток (задаваем. релейная логика) |
| Макс. коммутируемый ток | 5 А в 250 V пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 (R1, R2) 5 А в 30 V пост. ток в резистивные нагрузка - L/R = 0 мс (R1, R2) |

| | |
|----------------------------------|--|
| | 2 A в 250 V пер. ток в индуктивн. нагрузка - $\cos \phi = 0,4$ (R1, R2) 2 A в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - $L/R = 7$ мс (R1, R2) |
| Количество дискретных входов | 7 |
| Тип дискретного входа | Программируемый (LI1...LI5) 24 V пост. Тока (≤ 30 V), с уровень 1 ПЛК - 3.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мс Устанавливаемый переключателем (LI6) 24 V пост. Тока (≤ 30 V), с уровень 1 ПЛК - 1.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мс Защищенный вход (PWR) 24 V пост. Тока (≤ 30 V) - 1.5 кОм |
| Тип дискретных входов | Положительная логика (источник) (LI1...LI6), 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1) Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI6), 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1) Положительная логика (источник) (PWR), 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1) |
| Программы ускорения и замедления | Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с S, U или по выбранный заказчиком |
| Торможение до остановки | Подачей пост. тока |
| Типы реализуемых защит | Защита от перегрева для привод Тепловая защита для привод Короткое замыкание между фазами двигателя для привод Сверхток между выходной фазой и землей для привод Перенапряжение на шине пост. тока для привод Откл. в цепи управления для привод От превышения предельной скорости для привод Повышенное напряжение питания для привод Повышенное напряжение линии питания для привод От исчезновения фазы на входе для привод Тепловая защита для двигатель Исчезновение фазы двигателя для двигатель Исчезновение фазы на входе для привод Отключение питания для двигатель |
| Электрическая прочность изоляции | 3110 В постоянный ток между жабимами заземления и питания 5345 В постоянный ток между жабимами управления и питания |
| Сопротивление изоляции | > 1 МОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты |
| Разрешение по частоте | 0,1 Гц для дисплейный блок 0,024/50 Гц для аналоговый вход |
| Протокол порта обмена данными | CANopen Modbus |
| Тип разъема | 1 RJ45 для Modbus на лицевой панели 1 RJ45 для Modbus на жабиме Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen |
| Физический интерфейс | 2-проводн. RS 485 для Modbus |
| Кадр передачи | RTU для Modbus |
| Скорость передачи | 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на жабиме 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели |
| Формат данных | 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на жабиме |
| Тип смещения | Нет импеданса для Modbus |
| Кол-во адресов | 1...247 адреса для Modbus 1...127 адреса для CANopen |
| Способ доступа | Ведомый для CANopen |
| Опциональная карта | Встроенная программируемая плата контроллера Коммуникационная карта для Profibus DP Basic I/O extension card Extended I/O extension card Encoder interface cards Коммуникационная карта для Fipio Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway Коммуникационная карта для Modbus Plus Коммуникационная карта для Ethernet/IP Коммуникационная карта для DeviceNet Коммуникационная карта для Profibus DP V1 Коммуникационная карта для Interbus-S Коммуникационная карта для CC-Link Коммуникационная карта для Modbus TCP/IP |
| Доступные функции | Safe standstill для силовая цепь PTC relay для силовая цепь Pt100 relay для силовая цепь Insulation monitoring для силовая цепь |

Design for IT networks для силовая цепь
 External 230 V supply terminals для силовая цепь
 Buffer voltage 24 V DC power supply для силовая цепь
 Enclosure lighting для силовая цепь
 Переключатель для силовая цепь
 Motor heating для силовая цепь
 External motor fan для силовая цепь
 Voltmeter для силовая цепь
 Door handle for main switch для силовая цепь
 Line contactor для силовая цепь
 12-pulse supply для силовая цепь
 Ammeter для силовая цепь
 Enclosure heating для силовая цепь
 Motor choke для силовая цепь
 Cable entry via the top для силовая цепь
 Enclosure plinth для силовая цепь
 Braking unit для силовая цепь
 Relay output C/O для цепь управления
 External 24 V DC supply terminals для силовая цепь
 Автоматический выключатель для силовая цепь
 Control terminals для цепь управления
 Adaptor for 115 V logic inputs для цепь управления
 Изолированный усилитель для цепь управления
 Line reactor для силовая цепь
 Door handle for circuit breaker для силовая цепь

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов |
| Цвет оболочки | Светло-серый RAL 7035 |
| Цвет основания корпуса | Темно-серый RAL 7022 |
| Высота | 2362 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Глубина | 642 мм |
| Масса продукта | 910 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Электромагнитная совместимость | Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 |
| Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Виброустойчивость | 3M3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 1,5 мм размах (f = 3...10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 0,6 gn (f = 10...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 3M2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 4 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
| Уровень шума | 73 дБ в соответствии с 86/188/EEC |
| Характеристики окружающей среды | 3C2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3 3K3 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3 3S2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3 |
| Относительная влажность | 0...95 % |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...40 °C без ухудшения номинальных значений 40...50 °C with current derating of 0.6 % per °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C |
| Объём охлаждающего воздуха | 2400 м³/ч |
| Рабочая высота | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м |
| Стандарты | EN 55011 класс A группа 2 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C3 |

EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1

Сертификация продукта

ATEX
GOST

Маркировка

CE

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
