

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Устройство вывода цифрового сигнала Axioline E посредством IO-Link в пластиковом корпусе, порт В IO-Link и восемь выходов, 24 В DC, 500 мА, трехпроводная схема, разъемы для быстрого подключения M12

Описание изделия

Устройство вывода цифрового сигнала Axioline E подключается к ведущему устройству IO-Link через порт В O-Link. Оно служит для вывода цифровых сигналов посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Преимущества для Вас

- ✓
- ✓ Порт типа В с дополнительным источником питания
- ✓ Спецификация IO-Link V1.1.2
- ✓ Подключение до восьми выходов при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка А, 5-полюсный)
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики
- ✓ Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
- ✓ Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
- ✓ Степень защиты IP65/67



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 279695
GTIN	4055626279695
Вес/шт. (без упаковки)	302,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Размеры

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

Технические данные

Размеры

Ширина	60 мм
Высота	141 мм
Глубина	20 мм
Указание по размерам	Высота с учетом крепежных петель составляет 170 мм. Глубина с учетом штекера составляет 30 мм.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 %
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP65/IP67

Цифровые выходы

Наименование, выход	Цифровые выходы
Тип подключения	Штекерный соединитель M12
Способ подключения	3-проводная схема
Количество выходов	8
Наименование защиты	Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания
Выходное напряжение	24 В DC
Номинальное напряжение	24 В DC (от напряжения U_A)
Выходной ток	макс. 500 мА (на порт)
	макс. 4 А (на устройство)
Номинальная индуктивная нагрузка	макс. 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ω, при номинальном напряжении)
Номинальная нелинейная нагрузка	макс. 12 Вт (при номинальном напряжении)
Номинальная активная нагрузка	макс. 12 Вт (48 Ω, при номинальном напряжении)

Питание

Наименование	Исполнительные элементы (U_A)
Электропитание	24 В DC (Номинальное напряжение)
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребляемый ток	макс. 500 мА (на порт)

Общие сведения

Материал корпуса	Pocan®
Тип монтажа	Настенный монтаж
Вес нетто	302 г

Разделение потенциалов

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

Технические данные

Разделение потенциалов

Испытательный участок	Питание 24 В (логическая схема) / питание 24 В (исполнительный элемент) 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Питание 24 В (логическая схема) / FE 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Питание 24 В (питание исполнительного элемента) / FE 500 В AC 50 Гц 1 мин.

Стандарты и предписания

Механические испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5г
	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 30г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида
	Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 10г
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»