



Рисунок аналогичен

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L1	
• Номинальное значение (перем. ток)	230 V
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	100 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	4,9 W
Цифровые входы	
Число входов	8
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1	да
Число одновременно включаемых входов	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 60 °C, макс.	8
вертикальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	8
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	перем. ток
• Номинальное значение (перем. ток)	120 V
• для сигнала "0"	от 0 до 40 В
• для сигнала "1"	от 79 до 264 В
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	7,5 mA; (120 В); 17,3 mA (230 В)
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	нет
— с "0" на "1", макс.	25 ms
— с "1" на "0", макс.	25 ms
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
• 2-проводной датчик	да
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик)	2 mA
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	

Аварийные сигналы	нет
Диагностическая функция	нет
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	нет
• Аварийный сигнал процесса	нет
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	нет
• Индикатор состояния цифрового входа (зеленый)	да
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых вводов	
• между каналами	да
• между каналами, в блоках для	1
• между каналами и шиной на задней стенке	да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	1 500 В перем. тока
Соединения	
Требуемый передний штекер	40-полюсный
Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	120 mm
Массы	
Масса, прикл.	240 g
последнее изменение:	16.01.2021 