

Перемычка - CB RC BRIDGE - 2801616

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Вставная перемычка для шунтирования контактов с 11 на 14 для базовых элементов CB

Преимущества для Вас

- Для установки на резервных местах
- Шунтирование контакта сигнальной цепи

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 894821
GTIN	4046356894821
Вес/шт. (без упаковки)	19,200 GRM

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип монтажа	на основной элемент
Полюсов	1
Конструкция	Штекер

Электрические данные

Максимальное рабочее напряжение вспомогательного контакта	277 В AC
	80 В DC
максимальный рабочий ток вспомогательного контакта	1 А

Размеры

Высота	45 мм
Ширина	12,3 мм
Глубина	52 мм

Перемычка - CB RC BRIDGE - 2801616

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Степень защиты	IP30 (Область срабатывания)
	IP00 (Участок подсоединения)

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 60068-2
	МЭК 60664-1