



Рисунок аналогичен

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; от модуля питания
Защита от перепутывания полярности	да
Входной ток	
из источника напряжения питания L+, макс.	в зависимости от датчика
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	10 mA
Питание датчика	
Число выходов	0; без питания датчика
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,2 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
• Макс. адресное пространство на модуль	1 byte
Цифровые входы	
Число входов	8
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1	да ; Подключается 2-проводной датчик
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	DC
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	от -30 до +5 V
• для сигнала "1"	от +15 до +30 V
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	5 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	нет
— с "0" на "1", мин.	2 ms
— с "0" на "1", макс.	4,5 ms
— с "1" на "0", мин.	2 ms
— с "1" на "0", макс.	4,5 ms
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
• 2-проводной датчик	да

— макс. допустимый ток покоя (2-проводной
датчик) 1,5 mA

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Диагностическая функция	нет
Диагностический светодиодный индикатор	
• Индикатор состояния цифрового входа (зеленый)	да

Параметры

Примечание	3 байт на параметры (недоступно для пользователя)
------------	---

Гальваническая развязка

Гальваническая развязка цифровых вводов	
• между каналами	нет
• между каналами и шиной на задней стенке	да

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
----------------------------------	------------------

Размеры

Ширина	15 mm
Высота	81 mm
Глубина	52 mm

Массы

Масса, прибл.	35 g
---------------	------

последнее изменение:

09.02.2021 