



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 28
Тип устройства или его аксессуаров	Серводвигатель
Краткое название устройства	BCH2

Дополнительные характеристики

Максимальная механическая скорость	3000 об/мин
[Us] номинальное напряжение питания	220 В
Число фаз сети	Однофазный Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	3.77 А
Непрерывный крутящий момент	5.73 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, однофазный 5.73 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, трехфазный 5.73 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, однофазный 5.73 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, трехфазный 5.73 Н-м для LXM28... в 9 А, 110 В, однофазный
Долговременная мощность	600 Вт
Пиковый пусковой момент	17.19 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, однофазный 17.19 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, трехфазный 17.19 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, однофазный 17.19 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, трехфазный 17.19 Н-м для LXM28... в 9 А, 110 В, однофазный
Номинальная выходная мощность	600 Вт для LXM26D в 4.5 А, 220 В, однофазный 600 Вт для LXM26D в 4.5 А, 220 В, трехфазный 600 Вт для LXM28... в 4.5 А, 220 В, однофазный 600 Вт для LXM28... в 4.5 А, 220 В, трехфазный 600 Вт для LXM28... в 9 А, 110 В, однофазный
Номинальный вращательный момент	5.73 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, однофазный 5.73 Н-м для LXM26D в 4.5 А, 220 В, трехфазный 5.73 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, однофазный 5.73 Н-м для LXM28... в 4.5 А, 220 В, трехфазный 5.73 Н-м для LXM28... в 9 А, 110 В, однофазный
Номинальная скорость	1000 об/мин. для LXM26D в 4.5 А, 220 В, однофазный

1000 об/мин. для LXM26D в 4.5 А, 220 В, трехфазный
 1000 об/мин. для LXM28... в 4.5 А, 220 В, однофазный
 1000 об/мин. для LXM28... в 4.5 А, 220 В, трехфазный
 1000 об/мин. для LXM28... в 9 А, 110 В, однофазный


Макс. ток I _{rms}	13.44 А для LXM28... в 0.6 кВт, 220 В 13.44 А для LXM28... в 0.6 кВт, 110 В
Максимальный постоянный ток	4.1 А
Совместимость продукта	LXM26D сервопривод двигатель в 0.6 кВт, 220 В, трехфазный LXM26D сервопривод двигатель в 0.6 кВт, 220 В, однофазный LXM28... сервопривод двигатель в 0.6 кВт, 220 В, однофазный LXM28... сервопривод двигатель в 0.6 кВт, 220 В, трехфазный LXM28... сервопривод двигатель в 0.6 кВт, 110 В, однофазный
Конец вала	С шпоночным пазом
Диаметр вала	22 мм
Длина вала	45 мм
Ширина ключа	8 мм
Тип обратной связи	20 бит однообортный датчик
Тормоз	С
Пусковой момент при заторможенном роторе	9.6 Н.м для встроенный
Монтажная опора	Азиатский стандартный фланец
Размер фланца двигателя	130 мм
Электрическое соединение	MIL разъем
Постоянный момент	1.52 Н.м/А в 20 °С
Константа противо-ЭДС	92 В/krpm в 20 °С
Инерция ротора	6.91 кг·см ²
Активное сопротивление статора	1.93 Ом в 20 °С
Индуктивность статора	24.9 мГн в 20 °С
Постоянная времени статора	12.9 мс в 20 °С
Максимальная радиальная сила F _r	670 Н 1000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	200 Н
Мощность втягивания тормоза	19.7 Вт
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	183 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	1
Диаметр центрирующего кольца	110 мм
Глубина центрирующего кольца	8 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	9.2 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	145 мм
Расстояние между буртиком вала и фланцем	8 мм
Масса продукта	8.2 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °С

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1442 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации