

Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/S/30M - 2909736

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабель для преобразования Bailey NET90/Infi90 в современные платформы управления. Кабель со свободными концами для универсальных конфигураций, 36 проводников, 30,0 м

Преимущества для Вас

- Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- Один конец без разъема
- На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- Соединение 1:1

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682617
GTIN	4055626682617
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC
	125 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 А
Длина кабеля	30 м
Наружный диаметр кабеля	10,5 мм
Отдельная жила, сечение	0,25 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	24
Экранировка	есть
	Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги и плетеная экранирующая оплетка кабеля

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/S/30M - 2909736

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	MR36F (1) = черный
	MR36F (2) = белый
	MR36F (3) = красный
	MR36F (4) = зеленый
	MR36F (5) = оранжевый
	MR36F (6) = синий
	MR36F (7) = белый-черный
	MR36F (8) = красный-черный
	MR36F (9) = зеленый-черный
	MR36F (10) = оранжевый-черный
	MR36F (11) = синий-черный
	MR36F (12) = черный-белый
	MR36F (13) = красный-белый
	MR36F (14) = зеленый-белый
	MR36F (15) = синий-белый
	MR36F (16) = черный-красный
	MR36F (17) = белый-красный
	MR36F (18) = оранжевый-красный
	MR36F (19) = синий-красный
	MR36F (20) = красный-зеленый
	MR36F (21) = оранжевый-зеленый
	MR36F (22) = черный-белый-красный
	MR36F (23) = белый-черный-красный
	MR36F (24) = красный-черный-белый
	MR36F (25) = зеленый-черный-белый
	MR36F (26) = оранжевый-черный-белый
	MR36F (27) = синий-черный-белый
	MR36F (28) = черный-красный-зеленый
	MR36F (29) = белый-красный-зеленый
	MR36F (30) = красный-черный-зеленый
	MR36F (31) = зеленый-черный-оранжевый
	MR36F (32) = оранжевый-черный-зеленый
	MR36F (33) = синий-белый-оранжевый
	MR36F (34) = черный-белый-оранжевый
	MR36F (35) = белый-красный-оранжевый
	MR36F (36) = оранжевый-белый-синий

