

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4420

Фильтр ЭМС 10А 240В 1Ф



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 32 Lexium 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	ATV32, 200...240 В, 0,18...0,75 кВт LXM28A LXM32, однофазный, линейный ток 2,9...5,4 А Преобразователь частоты ATV320...В при 0,18 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320...В при 0,37 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320...В при 0,55 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320...В при 0,75 кВт, 200...240 В, однофазный
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
Место монтажа	На стороне привода с частотным регулированием
Число фаз сети	Однофазный

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10,1 А
Тепловые потери	3,7 Вт
Номинальное напряжение сети	200...240 В
Допустимое отклонение	- 15...10 %
Масса продукта	0,6 кг
Фильтр электромагнитной совместимости	Тип 020

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0943 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
