

## Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/S/ 5M - 2909733

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для преобразования Bailey NET90/Infi90 в современные платформы управления. Кабель со свободными концами для универсальных конфигураций, 36 проводников, 5,0 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- ✓ Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- ✓ Соединение 1:1

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 1 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 055626 682587 |
| GTIN                     | 4055626682587                                                                                           |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение              | 125 В AC                                                                                         |
|                                                  | 125 В DC                                                                                         |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 1 А                                                                                              |
| Длина кабеля                                     | 5 м                                                                                              |
| Наружный диаметр кабеля                          | 10,5 мм                                                                                          |
| Отдельная жила, сечение                          | 0,25 мм <sup>2</sup>                                                                             |
| Отдельная жила, сечение [AWG]                    | 24                                                                                               |
| Экранировка                                      | есть                                                                                             |
|                                                  | Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги и плетеная экранирующая оплетка кабеля |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

# Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/S/ 5M - 2909733

## Технические данные

### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
|---------------------------------------------------|------------------|

### Цветовой код

|                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2<br>(опционально) = цвет жилы | MR36F (1) = черный                    |
|                                                                                | MR36F (2) = белый                     |
|                                                                                | MR36F (3) = красный                   |
|                                                                                | MR36F (4) = зеленый                   |
|                                                                                | MR36F (5) = оранжевый                 |
|                                                                                | MR36F (6) = синий                     |
|                                                                                | MR36F (7) = белый-черный              |
|                                                                                | MR36F (8) = красный-черный            |
|                                                                                | MR36F (9) = зеленый-черный            |
|                                                                                | MR36F (10) = оранжевый-черный         |
|                                                                                | MR36F (11) = синий-черный             |
|                                                                                | MR36F (12) = черный-белый             |
|                                                                                | MR36F (13) = красный-белый            |
|                                                                                | MR36F (14) = зеленый-белый            |
|                                                                                | MR36F (15) = синий-белый              |
|                                                                                | MR36F (16) = черный-красный           |
|                                                                                | MR36F (17) = белый-красный            |
|                                                                                | MR36F (18) = оранжевый-красный        |
|                                                                                | MR36F (19) = синий-красный            |
|                                                                                | MR36F (20) = красный-зеленый          |
|                                                                                | MR36F (21) = оранжевый-зеленый        |
|                                                                                | MR36F (22) = черный-белый-красный     |
|                                                                                | MR36F (23) = белый-черный-красный     |
|                                                                                | MR36F (24) = красный-черный-белый     |
|                                                                                | MR36F (25) = зеленый-черный-белый     |
|                                                                                | MR36F (26) = оранжевый-черный-белый   |
|                                                                                | MR36F (27) = синий-черный-белый       |
|                                                                                | MR36F (28) = черный-красный-зеленый   |
|                                                                                | MR36F (29) = белый-красный-зеленый    |
|                                                                                | MR36F (30) = красный-черный-зеленый   |
|                                                                                | MR36F (31) = зеленый-черный-оранжевый |
|                                                                                | MR36F (32) = оранжевый-черный-зеленый |
|                                                                                | MR36F (33) = синий-белый-оранжевый    |
|                                                                                | MR36F (34) = черный-белый-оранжевый   |
|                                                                                | MR36F (35) = белый-красный-оранжевый  |
|                                                                                | MR36F (36) = оранжевый-белый-синий    |

