

PS EFI - 2D



Особенности

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Артикул | 002069003 |
| Наименование | PS EFI - 2D |
| Вес | .05 |
| Группа | Дифференциальные реле и аксессуары |
| Назначение | Дополнительный контакт |
| Номинальное напряжение (V) | 230 |
| Серия | Аксессуары EFI |

Веб-страница продукта

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|--|
| Номинальный ток | |
| Номинальное рабочее напряжение | 230V |
| Количество нормально открытых контактов | 2 |
| Количество нормально закрытых контактов | |
| Количество переключающих контактов | |
| Номинальный ток утечки | |
| Прилагается при поставке | false |
| Монтажная ширина | 0.5 |
| Номинальный коммутируемый ток | 6A |
| Количество сигнальных контактов | |
| Устанавливается на устройство: | Выключатель дифференциального тока/УЗО/ВДТ |
| Тип управляющего напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип оборудования | Auxiliary switch |
| С функцией автоматического тестирования тока утечки | |
| Максимальное количество полюсов главного устройства | 4 |
| Максимальный ток главного устройства | 80A |

Габаритные размеры

