

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF2FA80

Предохранитель тип AM, размер 22x58.80A



Основные характеристики

Серия продукта	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Патронный предохранитель
Краткое название устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Номинальный ток предохранителя	22 x 58 mm
Тип предохранителя	NFC
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	80 A 500 V
Характеристика предохранителя	AM
Масса продукта	0.045 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0848 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---