

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ZARB10WS

## БАЗ. СТАНЦ., 10 РЕЛ.ВЫХ.,КАБ.ВВОД



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR
Тип устройства или его аксессуаров	Базовая станция
Краткое название устройства	ZARB
Специальная область применения продукта	Грузоподъемная техника Перемещение грузов

### Дополнительные характеристики


Ввод кабеля	Кабельный сальник
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
[Us] номинальное напряжение сети	48...240 V AC
Поставляемое оборудование	Внутренняя антенна
Номинальн. выходной ток	0.5 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Количество устройств РЗиА	10
Тип реле	Для перемещения релейные выходы (9 NO) Auxiliary relay outputs (1 NO)
Выходы модуля защиты	2 НЗ релейные выходы
Макс. коммутируемый ток	90 mA AC
Макс. коммутируемое напряжение	240 V AC (+/- 20 %)
Тип сети обмена данными	Wireless : Zigbee
Частота передачи	2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 m В свободном поле
Монтаж	4 отверстия
Электрическая износостойкость	100000 циклы
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Ширина	120 мм
Высота	117 мм
Глубина	51 мм
Масса продукта	0.43 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Соглашение по радиооборудованию	FCC

	IC
Относительная влажность	0...97 %
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Сертификация продукта	CE
Характеристики окружающей среды	Соответствующий RoHS

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---