

Запасной регулятор положения - CF 3000 LOC 2,5 - 1205671

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приемное устройство для гильз 2,5 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 137625
GTIN	4017918137625
Вес/шт. (без упаковки)	4,000 GRM

Технические данные

Тип изделия	Гнездо гильзы
Параметры	EAC
Сечение проводника	2,5 мм ² ... 2,5 мм ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Запасной регулятор положения - CF 3000 LOC 2,5 - 1205671

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01549

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>