

# СЕМ80.11-230V-50/60Hz



## Особенности

Артикул	004650133
Наименование	СЕМ80.11-230V-50/60Hz
Вес	1.13
Группа	Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакторы для защиты двигателей
I (AC1) (A)	110
I (AC3 400V) (A)	80
Количество вспомогательных NC контактов	1
АС Напряжение катушки ус (V)	230
Серия	СЕМ Контактор
no_of_aux_no_contacts	1

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные

3D Model



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	37kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	80A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	110A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	230V
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	110

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW