

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB4RFB01

Комплект из непрограммируемого приемника и беспроводной кнопки XB4 24В DC



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB4R
Тип устройства или его аксессуаров	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое название устройства	XB4R
Материал головки	Металл
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 ресивер и 1 комплект крышек
Частота	2405 МГц для передатчик 2405 МГц для приемник
Класс излучения	5M00G7W
Тип антенны	Ненаправленная
Состав устройства	ZB4BZ009 ZB4RZA0 ZBA79 ZBRT1 Спаренный ресивер

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка Ø 22 мм собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Непрограммируемый ресивер (1 реле)
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Протокол порта обмена данными	Zigbee в соответствии с IEEE 802.15.4
Max power consumption in W	1 mW
Количество каналов	1
Способ модуляции	O-QPSK
Диапазон	5 МГц
Коэффициент усиления антенны	0 дБ

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC CSA C-Tick GOST UL
Маркировка	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 № 14

Соглашение по радиооборудованию

ANATEL
SRRC
FCC
RSS
ICASA
ARIB T66

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1113 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки