

# СЕМ32.00-230V-50/60Hz



## Особенности

Артикул	004646103
Наименование	СЕМ32.00-230V-50/60Hz
Вес	.52
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	32
P (AC3 kW) (kW)	15
АС Напряжение катушки ус (V)	230
Количество полюсов	2
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

## Другая документация



[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400 В	15kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество полюсов	2
Номинальный рабочий ток Ie при АС-3, 400 В	32А
Номинальный ток Ie при АС-1, 400 В	60А
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 60 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	230V
Диапазон рабочего тока Ie при АС-1	60

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	15
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

## Схема подключения

