

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB5RFB01

Комплект приемник и беспроводная кнопка 24BDC



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5R
Тип устройства или его аксессуаров	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое название устройства	XB5R
Материал головки	Пластиковый
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 ресивер и 1 комплект крышек
Частота	2405 МГц для передатчик 2405 МГц для приемник
Класс излучения	5M00G7W
Тип антенны	Ненаправленная
Состав устройства	ZBA79 ZBRT1 Спаренный ресивер ZB5AZ009 ZB5RZA0

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка Ø 22 мм собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Непрограммируемый ресивер (1 реле)
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Протокол порта обмена данными	Zigbee в соответствии с IEEE 802.15.4
Max power consumption in W	1 mW
Количество каналов	1
Способ модуляции	O-QPSK
Диапазон	5 МГц
Коэффициент усиления антенны	0 дБ

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC CSA
-----------------------	------------

	C-Tick GOST UL
Маркировка	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Соглашение по радиооборудованию	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB T66

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1028 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------