

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BK2VR-007B-B

Прима - блок выключателей с инд. + розетка - скр. уст. - 6/16А - белый - IP20



### Основные характеристики

Диапазон	Prima
Функция	Блок розетка + выключатели
Представление устройства	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый


### Дополнительные характеристики

Комплект	Розетка 2 выключатель 2 выключатель с индикацией
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Винтами
[In] номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Mounting box : zinc coated steel
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0,3092 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51322.1-100
Сертификация продукта	ГОСТ Р

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---